

Carillon G110

Comax
Signaltechnik

Données générales

Carillon pour utilisation à l'extérieur, tels que dans des cours d'école, des piscines, des jardineries et autres lieux publics.

Déclenchement du carillon par le contact libre de potentiel (par exemple montre centrale) ou par l'alimentation. Dans ce cas le carillon fonctionnera aussi longtemps qu'il est alimenté.

Large gamme de tension. Synchronisation automatique de plusieurs appareils !



Données techniques

Boîtier	ABS exempt d'halogène, gris, IP66
Dimensions	(HxLxP) 175x125x52mm
Haut-parleur	ABS/polyamide, 6W/8Ω, IP66, équerre de montage en aluminium, pivotable
Puissance/Impédance	maximum 8W/8Ω
Puissance du son	réglable
Contrôle	direct ou par contact libre de potentiel
Raccord	bornier à ressorts jusqu'à 2.5 mm ²
Poids	env. 0.500 kg



Données de commande

Numéro d'article	Tension nominale	Puissance	Prise de courant
G110.024.3	20-48VAC/VDC	env. 90dB/A1m	500mA à 24V
G110.230.1	230VAC	env. 90dB/A1m	50mA

Sous réserve de modifications des données techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch

F_G110_REV2_05_03_2018
