GV-09 Commande de feux de signalisation

Comax Signaltechnik

Informations générales

Commande de feux de signalisation pour le contrôle de la circulation en sens inverse

- Contrôle de la circulation en sens inverse
- Contrôle de max. 2 pairs de feux de signalisation
- Utilisable au choix avec ou sans portail/barrière
- Tension d‘alimentation 230VAC
- Tension de contrôle pour commandes externes 24VDC
- Emplacement pour récepteur radio 434MHz
- Temps de vidange et temps de position ouverte réglables séparément
- Temps de maintien à l'ouverture interrompu par contact à ouverture
- Possibilité de raccordement d'une minuterie externe hebdomadaire/annuelle

Données techniques

Boîtier	Polycarbonate, gris
Dimensions	175x175x75mm (LxHxP)
Montage	Montage en saillie
Tension d‘alimentation	230VAC 50/60Hz
Tension de contrôle ext.	24VDC pour commandes externes
Courant Stand-by	30mA
Degré de protection	IP54 selon EN60529
Approbations spécifiques	EN12453 et EN12978

Données de commande

Numéro d‘article	Tension nominale
GV-09	230VDC

Options

119619	Module enfichable récepteur radio 434MHz
119615	Télécommande 1 canal
119617	Télécommande 2 canaux

sous réserve de modifications techniques

CE

Comax Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Suisse
Tel +41 32 617 31 41 e-mail: mail@comax.ch internet: www.comax.ch